

## 盛岡市民文化ホール大ホール照明設備概要

	設備名称	設備概要	備考
1	客席サスペンションライト	3Kw × 12回路 C型20Aコンセント	常設吊り込み無
2	プロセアムライト	3Kw × 16回路 C型20Aコンセント	1Kw凸 × 10台 1Kwフレネル × 18台
3	第1ブリッジライト(ポータルブリッジ) 第1ボーダーライト共吊り	4Kw × 20回路 (サスパッチ式) 6KW × 4回路 (3Kw × 4口 2Kw × 12口 6Kwと並列回路) ボーダーライト4色配線(上・中・下区分)	1Kw凸 × 8台 1Kwフレネル × 27台 200w × 80灯 DMXOUT × 1
4	第2ブリッジライト(文字幕共吊り) 中アッパーホリゾンライト共吊り	4Kw × 20回路 (サスパッチ式) 6KW × 4回路 (3Kw4口 2Kw12口 6Kwと並列回路) 中アッパーホリゾンライト4色配線	1Kw凸 × 8台 1Kwフレネル × 27台 500w × 64灯 DMXOUT × 1
5	第3ブリッジライト(文字幕共吊り) 第2ボーダーライト共吊り	4Kw × 20回路 (サスパッチ式) 6KW × 4回路 (3Kw × 4口 2Kw × 12口 6Kwと並列回路) ボーダーライト4色配線(上・中・下区分)	1Kw凸 × 8台 1Kwフレネル × 27台 200w × 80灯 DMXOUT × 1
6	第4サスペンションライト	3Kw × 20回路 (サスパッチ式)	1Kw凸 × 8台 DMXOUT × 1 1Kwフレネル × 20台
7	アッパーホリゾンライト	3Kw × 24回路 6色配線	上・中・下区分
8	天井反射板ライト	第1ブリッジライトと切り替え	
9	トータルライト	3Kw × 4回路 (片側)	2台4色分
10	フロントサイドライト	3Kw × 16回路(片側) C型30Aコンセント × 3個 (予備回路)(片側)	4台8色分
11	第1シーリングライト	3Kw × 24回路 6Kw × 2回路(3Kw × 4口 6Kwと並列回路) 直3Kw × 2回路	1.5Kw凸 × 48台 8インチ 2段吊り
12	第2シーリングライト	3Kw × 9回路	1.5Kw凸 × 18台 8インチ
13	センターピンスポットライト	2Kwクセノンピンスポットライト × 4本	
14	コンダクタースポットライト	3Kw × 1回路 C20型コンセント × 2個 (球切れ自動切り替え)	1Kwランプピン × 2台

### フロア回路

	負荷回路	回路数	備考
1	ステージ下手フロアコンセント	3KwC型30A × 32回路 6KwC型60A × 2回路	
2	ステージ上手フロアコンセント	3KwC型30A × 32回路 6KwC型60A × 2回路	
3	ステージ後コンセント	3KwC型30A × 12回路	
4	ステージ前コンセント	3KwC型30A × 8回路	
5	花道コンセント	3KwC型30A × 4回路(上下2回路)	
6	オーケストラピットコンセント	3KwC型30A × 12回路	
7	袖ウォールコンセント	3KwC型30A12回路(上下別) 前C、花道C、オーケストラCと切り替え	
8	花道ウォールコンセント	3KwC型30A × 4回路(上下2回路)	
9	客席ウォールコンセント	3KwC型30A × 4回路(上下2回路) 6KwC型60A × 2回路(上下1回路)	
10	ロアーホリゾンライトコンセント	3Kw × 24回路 6色配線	上・中・下区分

### 特設電源

1	下手・上手奥分電盤(主に照明電源)	3φ 4W 400A 4P カムロック付 上下TOTAL140Kw以内	直C型30A9口 2次側パラ出し
2	下手・上手前分電盤(主に音響電源)	1φ 3W 150A C型30A 9口 平行 1口	
3	客席電源	C型30A 1口 C型20A 1口	1階18列中ブロック座席下
4	DMX-OUT	舞台上手 × 1、下手 × 1、舞台奥 × 4	
5	DMX-IN	1階席中通路奥 × 2	1階18列中ブロック座席下