

# 大ホール照明設備概要

## 調光設備

2013年4月現在

名称	内容	備考
調光器	舞台用 3Kw 192台	DL切替えスイッチ 216個
	〃 6Kw 18台	
	客席用 6Kw 6台	
調光卓 丸茂電機製 マリオネットⅡ型	シングルフェーダー 80本	最大220CH,フラッシュスイッチ付  フラッシュスイッチ付
	プリセット段数 3段	
	A/Bクロス・フェーダ 1組	
	トータルクロスフェーダ 1組	
	サブクロスフェーダ 1式	
	サブマスターフェーダ 20本	
	PTS操作パネル 2式	
客電調光装置 1式		
記憶調光機能 フルバックアップシステム	記憶シーン 1,000シーン	COMOSデータのリード・ライト可能
	チェイスパターン 99パターン	
	タイトル入力キーボード 1式	
	フロッピーディスク装置 2台	
舞台袖操作盤	サブマスターフェーダ 20本	上 1～10 / 下 11～20
	マスターフェーダ 2本	上下各1本
	客電調光装置 2式	上下各1式

## 照明器具・設備

名称	負荷回路	器具	備考
フットライト	3kw 4回路	60w 84灯	4色構成。コンセントはピット内下手側
第一ボーダーライト	3kw 8回路	200wハロゲン 76灯	4色構成・切替コンセント、下部パト付
第二 〃	3kw 8回路	200wハロゲン 76灯	〃
第一サスペンション・ライト	3kw 20回路	1kwハロゲンスポット 26台	フレネル 20台・平凸 6台
第二 〃	3kw 20回路	〃	〃
第三 〃	3kw 16回路	〃	〃
第四 〃	3kw 16回路	〃	〃
アッパー・ホリゾントライト	6kw 32回路	500wハロゲン 144灯	8色構成 2段吊り
ローア ホリゾントライト	3kw 8回路	300wハロゲン 72灯	4色構成
トーマンタルライト	3kw 8回路	1kwハロゲン平凸 16台	上下各 4回路 (1色 1回路 2台)
フロントサイト・ライト	3kw 24回路	1kwハロゲン平凸 48台	上下各12回路 (1色 2回路 4台)
シーリングライト	3kw 22回路	1kwハロゲン平凸 36台	6色 (1色 3回路 6台)
		650Wハロゲン電動ピンスポットライト×2台	シーリング内
天井反射板ライト	⑨回路	300wハロゲン×36台6回路使用	2サスと切り替え
		85wハロゲン×60灯3回路使用	2サスと切り替え 反響板ストリップ3色構成
センターピンスポットライト		2kwクセノン 2台	ピンルーム
		700wクセノン 2台	

※負荷回路数に○印のものは、切替え回路です。

## 電源設備

舞台照明電源総容量	360KVA 三相4線		
照明用仮設電源 (上手)	三相4線 225A	22.5kw	4Pターミナル×2、C型
動力用電源 (上手)	三相3線 100A	3Pターミナル	
PA電源 (上・下)	単相3線 100A	(上下合わせて100A) C型、平行	
中継電源 (荷解室)	単相3線 150A	(15Kw×2)	

※中継電源は、舞台照明電源とは別トランスからの供給です。

## 負荷回路設備

(以下の回路は、器具常設回路を除く負荷回路です。)

負荷回路名称	容量・回路数	備考
上手フロアー・コンセント	3kw C型 15回路	内6回路は、上下コンモ
下手フロアー・コンセント	3kw C型 15回路	内6回路は、上下コンモ
ステージ 奥コンセント	3kw C型 4回路	
ステージ 前コンセント	3kw C型 8回路	5.6番は、30A2口
	6kw C型 2回路	
フットコンセント	3kw T型 4回路	ピット内 下手側
客席ウォールコンセント	6kw C型 ②回路	上下 各1回路

※負荷回路数に○印のものは、直回路です。



キャラホール  
都南文化会館

〒020-0834 盛岡市永井24-10-1  
Tel 019-637-6611  
Fax 019-637-8700