

大ホール照明設備概要

調光設備

2019年9月現在

名称	内容		備考	
調光器	舞台用	3Kw 192台	DL切替えスイッチ 216個	
	客席用	6Kw 6台		
		6Kw 18台		
調光卓 丸茂電機製 PRETYNA-M	シングルフェーダー	80本	最大240CH (フラッシュスイッチ付) 段マスタフェーダ 3本	
	プリセット段数	3段		
	レベルインジゲータ	1段	トータルクロス・A/Bクロス 切替え	
	クロスフェーダ	1組		
	サブクロスフェーダ	1式		
	サブマスタフェーダ	30本		ページ99ページ (フラッシュスイッチ付)
	客電調光装置	1式		
PTS操作BOX	2式			
記憶調光機能 フルバックアップシステム	記憶シーン	1,000シーン	No.0.1~999.9 (1イベントシーン/チェイス/サブマスタ/チャンネルマスタ合わせて3000) 99チェイス×99ステップ	
	チェイスパターン	1,000パターン		
	タイトル入力キーボード	1式		
	外部記憶装置 SDカード	1式		
舞台袖操作盤	サブマスターフェーダ	20本	下手袖	
	マスターフェーダ	1本	下手袖	
	客電調光装置	1式	下手袖	

照明器具・設備

名称	負荷回路	器具		備考
フットライト	3kw 4回路	60w	84灯	4色構成。コンセントはピット内下手側
第一ボーダーライト	3kw 8回路	200wハロゲン	76灯	4色構成・切替コンセント、下部パト付
第二 "	3kw 8回路	200wハロゲン	76灯	"
第一サスペンション・ライト	3kw 20回路	1kwハロゲンスポット	26台	フレネル 20台・平凸 6台
第二 "	3kw 20回路	"	"	"
第三 "	3kw 16回路	"	"	"
第四 "	3kw 16回路	"	"	"
アッパー・ホリゾントライト	6kw 32回路	500wハロゲン	144灯	8色構成 2段吊り
ローア ホリゾントライト	3kw 8回路	300wハロゲン	72灯	4色構成
トーマンタルライト	3kw 8回路	1kwハロゲン平凸	16台	上下各 4回路 (1色 1回路 2台)
フロントサイト・ライト	3kw 24回路	1kwハロゲン平凸	48台	上下各12回路 (1色 2回路 4台)
シーリングライト	3kw 22回路	1kwハロゲン平凸	36台	6色 (1色 3回路 6台)
天井反射板ライト	◎回路	300wハロゲン×36台6回路使用	2サスと切り替え	2サスと切り替え 反響板ストリップ3色構成
		85wハロゲン×60灯3回路使用		
センターピンスポットライト		2kwクセノン	2台	ピンルーム
		700wクセノン	2台	

※負荷回路数に○印のものは、切替え回路です。

電源設備

舞台照明電源総容量	360KVA 三相4線		
照明用仮設電源 (上手)	三相4線	225A	22.5kw 4Pターミナル×2、C型
動力用電源 (上手)	三相3線	100A	3Pターミナル
PA電源 (上・下)	単相3線	100A	(上下合わせて100A) C型、平行
中継電源 (荷解室)	単相3線	150A	(15Kw×2)

※中継電源は、舞台照明電源とは別トランスからの供給です。

負荷回路設備

(以下の回路は、器具常設回路を除く負荷回路です。)

負荷回路名称	容量・回路数	備考
上手フロア・コンセント	3kw C型 15回路	内6回路は、上下コンモ
下手フロア・コンセント	3kw C型 15回路	内6回路は、上下コンモ
ステージ 奥コンセント	3kw C型 4回路	
ステージ 前コンセント	3kw C型 8回路	5.6番は、30A2口
	6kw C型 2回路	
フットコンセント	3kw T型 4回路	ピット内 下手側
客席ウォールコンセント	6kw C型 ◎回路	上下 各1回路

※負荷回路数に○印のものは、直回路です。



キャラホール
都南文化会館

〒020-0834 盛岡市永井24-10-1
Tel 019-637-6611
Fax 019-637-8700

