

大ホール照明設備概要

調光設備

2026/5/22

名称	内容	備考
調光器	舞台用 3Kw 192台	DL切替えスイッチ 216個
	" 6Kw 18台	
	客席用 6Kw 6台	
調光卓 丸茂電機製 PRETYNA-M	シングルフェーダー 80本	最大240CH (フラッシュスイッチ付)
	プリセット段数 3段	段マスタフェーダ 3本
	レベルインジゲータ 1段	
	クロスフェーダ 1組	トータルクロス・A/Bクロス 切替え
	サブクロスフェーダー 1式	
	サブマスタフェーダー 30本	ページ99ページ (フラッシュスイッチ付)
	客電調光装置 1式 PTS操作BOX 2式	
記憶調光機能 フルバックアップシステム	記憶シーン 1,000シーン	No.0.1~999.9 (1イベント シーン/チェイス/サブマスタ/チャンネルマスタ合わせて3000) 99チェイス×99ステップ
	チェイスパターン 1,000パターン	
	タイトル入力キーボード 1式	
	外部記憶装置 SDカード 1式	
舞台袖操作盤	サブマスタフェーダー 20本	下手袖
	マスタフェーダー 1本	下手袖
	客電調光装置 1式	下手袖

照明器具・設備

名称	負荷回路	器具	備考
フットライト	3kw 4回路	60w×84灯	4色構成/コンセントはピット内下手側
第一ボーダーライト	3kw 8回路	200w/ハロゲン×76灯	4色構成/切替コンセント、下部ハトン付
第二 "	3kw 8回路	200w/ハロゲン×76灯	"
第一サスペンションライト	3kw 20回路	1kwトツ×6台 1kwフレネル×20台	ユニット切替で直電源に変更可
第二 "	3kw 20回路	"	"
第三 "	3kw 16回路	"	"
第四 "	3kw 16回路	"	"
アッパーホリゾンライト	6kw 32回路	500w/ハロゲン×144灯	8色構成 2段吊り
ローアホリゾンライト	3kw 8回路	300w/ハロゲン×72灯	4色構成
トーマンタルライト	3kw 8回路	1kwトツ×16台	上下各 4回路 (1色 1回路 2台)
フロントサイドライト	3kw 24回路	1kwトツ×44台/7C×4台	上下各12回路
シーリングライト	3kw 22回路	1kwトツ×40台/650W/ハロゲン電動ピンスポットライト×2台	シーリング内
天井反射板ライト	⑨回路	300w/ハロゲン×36台 (6回路使用)	2サスと切り替え
		85w/ハロゲン×60灯 (3回路使用)	2サスと切り替え 反響板ストリップ3色構成
センターピンスポットライト		2kwクセノン 2台	ピンルーム
		700wクセノン 2台	(通常使用していないため部屋奥にあります)

※負荷回路数に○印のものは、切替え回路です。

電源設備

舞台照明電源総容量	360KVA 三相4線
照明用仮設電源 (上手)	三相4線 225A 22.5kw 4Pターミナル×2、C型
動力用電源 (上手)	三相3線 100A 3Pターミナル
PA電源 (上・下)	単相3線 100A (上下合わせて100A) C型、平行
中継電源 (荷解室)	単相3線 150A (15kw×2)

※中継電源は、舞台照明電源とは別トランスからの供給です。

負荷回路設備

(以下の回路は、器具常設回路を除く負荷回路です。)

負荷回路名称	容量・回路数	備考
上手フロアコンセント	3kw C型 15回路	内6回路は、上下コンモ
下手フロアコンセント	3kw C型 15回路	内6回路は、上下コンモ
上手フロアコンセント袖	6kw C型 1回路	
下手フロアコンセント袖	6kw C型 1回路	
舞台前コンセント	3kw C型 10回路	
舞台奥コンセント	3kw C型 4回路	
フットコンセント	3kw T型 4回路	ピット内 下手側
客席ウォールコンセント	6kw C型 2回路	直回路 上下各1回路 (車椅子席壁)

DMX回線は下手袖、調整室にINが各1系統ずつあります

※DMXケーブルはホールにはありませんのでお持ちください



キャラホール

〒020-0834 盛岡市永井24-10-1

Tel 019-637-6611

Fax 019-637-8700

都南文化会館